



ÖZELLİKLER



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



VOLTMETRE

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran



JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi

GENEL ÖZELLİKLER

Tek Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç (kW)	0,9
Maksimum Güç (kW)	1
AC Nominal Akım (A)	3,4
DC Nominal Akım (A)	8,3
Voltaj (V)	230
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	1
Güç Faktörü	1
Yakıt Tüketimi %100(L/sa)	1,05
Yakıt Tüketimi %75 (L/sa)	0,73
Yakıt Tüketimi %50 (L/sa)	0,52
Gürültü Seviyesi (dB(A))	75
Ses Seviyesi (LwA)	95
Kutup Sayısı	2
Yardımcı Soket	1x16A/250v

Üretici önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
(10.08.2018)





MOTOR ÖZELLİKLERİ

Devir (d/dk.)	3000
Güç (Hp)	2,8
Motor Çıkışı (kW)	2,1
Bore ve Stroke	56x40
Sıkıştırma Oranı	8,9
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (mL.)	98
Yakıt Türü	Benzin
Yağ Kapasitesi (L.)	0,35
Yakıt Tank Kapasitesi (L.)	7
Start Şekli	İpli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı

BOYUT VE AĞIRLIK

En (mm.)	395
Boy (mm.)	485
Yükseklik (mm.)	430
Ağırlık (kg.)	27